

JA Comfort-868



- ✓ produttore: Elero
- ✓ ricevitore radio bidirezionale a 868 MHz incorporato
- ✓ routing del segnale radio
- ✓ potenze disponibili 6 Nm 9 Nm
- ✓ cavo di alimentazione da 0,5 m con spina Hirschmann
- ✓ alimentazione: 230 V/50 Hz
- ✓ freno elettromagnetico
- ✓ avvio lento, avvicinamento lento alle posizioni finali (finecorsa)
- ✓ regolazione delle posizioni finali: elettronica
- ✓ tempo di funzionamento continuo: 5 min per il modello 6 Nm, 4 min per il modello 9 Nm
- ✓ interruttore di sicurezza aggiuntivo
- ✓ classe di sicurezza: IP 54
- ✓ potenza: 115-156 W
- ✓ velocità: 26 giri/ min.
- ✓ velocità della lama: 6 giri/min.

caratterizzati da un elevato livello di sofisticazione tecnica, che si manifesta, tra l'altro, nella durata del riduttore, nella protezione termica incorporata e nell'alloggiamento a tenuta stagna che prolunga il tempo previsto di funzionamento senza guasti.

La praticità d'uso dell'attuatore, è garantita da un **freno elettromeccanico silenzioso e da una bassa velocità di rotazione che consente una regolazione precisa della posizione delle lamelle**. In questo modo, è possibile creare esattamente le condizioni d'illuminazione degli interni richieste dagli utenti.

Gli attuatori Elero JA sono dotati di finecorsa elettronici, regolabili tramite un cavo di montaggio o a distanza (tramite un telecomando).

Il controllo avviene tramite telecomandi e trasmettitori Elero o la centralina NiceSmart.

La gamma comprende motori di diversa potenza, adattati alle dimensioni dei frangisole.

ELERO

ATTUATORI ELETTRICI

COPERTURE PER FINESTRE